



Sviluppate la produttività del vostro gruppo di lavoro con la stampante HP LaserJet serie P2050. Create documenti di elevata qualità con 1200 dpi, con velocità fino a 33 ppm. Le caratteristiche delle prestazioni comprendono memoria espandibile, stampa fronte/retro automatica¹ e connettività Gigabit².



Stampante HP LaserJet P2055dn



Stampante HP LaserJet P2055d



Stampante HP LaserJet P2055dn

Piccoli gruppi di lavoro in ambienti PMI e di grandi dimensioni che cercano una stampante b/n veloce, affidabile e poco ingombrante per realizzare facilmente documenti d'ufficio di elevata qualità.

Più operazioni completate in minor tempo con questa HP LaserJet dalle elevate prestazioni.

Velocità di stampa fino a 33 ppm A4 e stampa rapida della prima pagina dalla modalità di risparmio energetico senza attesa con la tecnologia Instant-on. Risparmio di tempo e carta con la pratica stampa fronte/retro automatica³. Elaborazione rapida e accurata di complessi lavori di stampa con un processore a 600 MHz e memoria espandibile⁴. Condivisione affidabile e utilizzo efficiente delle risorse di stampa con connessioni ad elevata velocità tramite la connettività di rete integrata Gigabit⁵. Facilità di connessione della stampante al computer tramite la porta Hi-Speed USB 2.0.

Creazione di documenti di qualità professionale con questa stampante compatta.

Qualità professionale con risoluzione a 1200 dpi effettivi per stampare sempre testo nitido, linee sottili e immagini precise. I vassoi regolabili facilitano la stampa di una varietà di documenti in bianco e nero in tutti i formati, dall'A6 all'A4 (da tutti i vassoi). Più spazio libero sulla scrivania e pratico accesso alla stampante grazie al suo design sottile e compatto. La cartuccia di stampa ad alto rendimento per HP LaserJet All-in-one è progettata secondo criteri di semplicità e per offrire sempre grandi risultati.

Installazione, utilizzo e manutenzione facili.

La navigazione è intuitiva con il pannello di controllo LCD. Meno interruzioni con un vassoio di alimentazione da 250 fogli, un vassoio multifunzione da 50 fogli e un vassoio da 500 fogli opzionale. Ordinazione dei materiali di consumo con HP SureSupply⁶. HP Web Jetadmin consente di accedere allo stato della stampante, agli avvisi, alla configurazione e ad altro ancora. Il driver di stampa universale HP migliora facilità d'uso e produttività. L'intelligenza interattiva nella cartuccia di stampa HP genera avvisi quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, facilitandone la gestione.

¹ Stampa fronte/retro automatica standard sui modelli P2055d e P2055dn

² Disponibile con il modello P2055dn.

³ Stampa fronte/retro automatica standard soltanto sui modelli P2055d e P2055dn

⁴ 64 MB di memoria sui modelli P2055 e P2055d (espandibile a 320 MB) e 128 MB di memoria sul modello P2055dn (espandibile fino a 384 MB)

⁵ Disponibile con il modello P2055dn

⁶ Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al paese; Per informazioni, visitare www.hp.com/learn/suresupply

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	A4 nero: Fino a 33 ppm Prima pagina uscita nero: Solo 8,0 secondi (dallo spegnimento automatico/standby) La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
Processore	600 MHz, Doppio processore Feroceon ARM		
Memoria	P2055: 64 MB; P2055d: 64 MB; P2055dn: 128 MB; P2055: Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; P2055d: Espandibile fino a 320 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile; P2055dn: Espandibile fino a 384 MB mediante 1 slot DIMM da 144 pin disponibile;		
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Qualità di stampa	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200		
Linguaggi della stampante	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3 con commutazione automatica di linguaggio		
Stampa economica	Risparmio fino al 50% di toner con economode, in base alla modalità di stampa		
Caratteri di stampa/font	45 font TrueType scalabili e 35 PostScript; 11 font TrueType scalabili e 11 font Line Printer non scalabili (solo PCL 5c)		
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 50.000 pagine		
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 750 a 3000		
Margini di stampa	superiore: 4 mm, sinistro: 4 mm, destro: 4 mm, inferiore: 4 mm		
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso
	Vassoio 1	Fogli: 50; buste: 5	Da 60 a 163 g/m ² (percorso diretto della carta per supporti di stampa speciali)
	Vassoio 2	Fogli: 250	Da 60 a 120 g/m ² (con il vassoio di raccolta standard)
	Vassoio 3 (Opzionale)	Fogli: 500	A4, A5, A6, B5, da 105 x 148 a 216 x 356 mm
	Uscita:	Fogli: Fino a 150 fogli. Buste: Fino a 5 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli; Vassoio di raccolta da 150 fogli	
	Stampa fronte/retro:	P2055: Manuale (viene fornito il supporto driver); P2055d: Automatica (standard); P2055dn: Automatica (standard);	
Tipi di supporto	Carta (normale, leggera, pesante, comune, riciclata, ruvida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, supporto pesante		
Interfaccia e connettività	P2055: Hi-Speed USB 2.0; P2055d: Hi-Speed USB 2.0; P2055dn: connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; , Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A)		
Compatibilità con i sistemi operativi	Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64 bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere http://www.hp.com/) Opzionale: Le versioni aggiornate di driver e software sono scaricabili dal sito Web dell'Assistenza HP LaserJet http://www.hp.com/support/lp2050series/ ; In paesi/regioni diversi dagli Stati Uniti all'indirizzo http://www.hp.com/		
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Windows® 7 (a 32 bit e 64 bit); Windows Vista® (a 32/64 bit); Microsoft® Windows® XP (a 32/64 bit), Server 2003 (a 32/64 bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (vedere http://www.hp.com/)		
Requisiti minimi di sistema	Supporto per Windows® 7. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/go/windows7 . È possibile che alcune funzionalità non siano disponibili. Windows Vista® (x32 e x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (solo driver): 512 MB di RAM, 350 MB di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB di RAM, 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM, porta USB		
Software	Software di stampa HP su CD-ROM: programma di installazione/disinstallazione; driver (HP PCL 6); HP Toolbox FX per lo stato di diagnostica e la configurazione; Server Web HP integrato; guida; documentazione		
Pannello di controllo	Display LCD monocromatico a 16 caratteri su 2 righe sul pannello frontale, 6 tasti (Freccia su, Freccia giù, Seleziona, Invio, Annulla); 2 LED (Attenzione, Pronta)		
Gestione della stampante	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, driver di stampa		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata a seconda del prodotto da 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz) o da 220 a 240 VCA (+/-10%), 50/50 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 570 Watt (attiva), 8 watt (spegnimento automatico/standby), 0,4 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 2,233 kWh/settimana		
Peso	Senza imballaggio: P2055: 9,9 kg; P2055d: 10,6 kg; P2055dn: 10,6 kg; Imballato: P2055: 12,4 kg; P2055d: 13,1 kg; P2055dn: 13,1 kg;		
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 17,5 a 25° C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Dal 30% al 70% UR. Temperatura di immagazzinaggio: Da -20 a 60° C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora : LwAd 6,8 B(A). Pressione sonora: LpAm 55 dB(A)		
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, GS license (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi		
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. Verificare all'indirizzo www.hp.com/go/cpc		

Informazioni relative all'ordine

CE456A	Stampante HP LaserJet P2055; Cartuccia di stampa HP LaserJet, nero; CD (include il software e il manuale per l'utente); cavo di alimentazione; guida di supporto
CE457A	Come HP LaserJet P2055, più stampa fronte/retro automatica
CE459A	Come HP LaserJet P2055 più stampa automatica fronte/retro, connettività di rete integrata HP Jetdirect Gigabit Ethernet e 128 MB di RAM espandibili a 384 MB

Accessori

CE464A	Vassoio per carta da 500 fogli per stampanti HP LaserJet
---------------	--

Materiali di consumo

CE505A	Cartuccia toner nero HP 05A LaserJet Resa media della cartuccia 2.300 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*
CE505X	Cartuccia toner nero HP 05X LaserJet Resa media della cartuccia 6.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*

Connettività

J8021A	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
---------------	--

Memoria

CB423A	DIMM HP DDR2 a 144 pin da 256 MB
---------------	----------------------------------

Servizi & supporto

UK932E	3 anni di assistenza hardware HP giorno lavorativo successivo onsite LaserJet P2035 o P2055
UK929E	3 anni di assistenza hardware HP con servizio sostitutivo giorno lavorativo successivo LaserJet P2035 o P2055
UK924E	3 anni di assistenza hardware HP con restituzione al magazzino LaserJet P2035 o P2055
UK936PE	1 anno di assistenza hardware HP post-garanzia giorno lavorativo successivo onsite LaserJet P2035 o P2055
UK935PE	1 anno di assistenza hardware HP post-garanzia con sostituzione il giorno lavorativo successivo LaserJet P2035 o P2055
UK933PE	1 anno di assistenza hardware HP post-garanzia con restituzione al magazzino LaserJet P2035 o P2055
H4513E	Assistenza HP per l'installazione di Inkjet/personal LaserJet
H3110E	Assistenza HP per l'installazione in rete di Inkjet/Personal LaserJet. I servizi possono variare in base al Paese, verificarne sempre la disponibilità con lo strumento Care Pack Central all'indirizzo www.hp.com/go/cpc

* Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 05/11 4AA2-1750ITE

